

STEALTH 7.1 DSP


ETON 7-KANAL VERSTÄRKER MIT DSP

Ein Name, der Großes in sich birgt – ETONs kraftvoller Class-D 7-Kanal Verstärker mit rechenstarkem, integriertem DSP: beeindruckende THD+N Verzerrungswerte, HiRes WiFi-Streaming (iOS & Android), integrierter EQ mit 7 x 10 vollparametrischen EQ Bändern je Ausgang und 8 x 21 vollparametrischen EQ Bändern je Eingang, revolutionäre App-Steuerung, SPDIF Eingang, Hi-Level und Low-Level Eingänge, Start/Stopp fähig, DSP kontrollierter Sub-Output, integriertes Mess-System mit Mikrofon-Eingang, High/Low Shelf Filter.

Die STEALTH CONTROL Kabelfernbedienung für eine universelle Steuerung ermöglicht die optimale Bedienung. Die LED Beleuchtung des Verstärkers sowie der Remote Control ist frei wählbar. Hier stimmt einfach alles! Engineered in Germany.

FUNKTIONEN & EINSTELLMÖGLICHKEITEN

- Ultra Low THD+N 0.003% @ 5W RMS,
- HiRes WiFi-Streaming (Android & iOS)
- Volle Kontrolle mittels innovativer ETON App
- Je Ausgang: 10 vollparametrische EQ Bänder inkl. High/Low Shelf frei wählbar (80 Band)

- Je Eingang: 21 vollparametrische EQ Bänder inkl. High/Low Shelf frei wählbar (168 Band)
- Laufzeitkorrektur bis 20 ms in 0,02 ms Schritten
- HP/LP/BP: 6 – 48 dB
- Phasendrehung 0/180° je Kanal
- Frei zuweisbare Ein- & Ausgänge inkl. Mischer
- Hi-Lo Level Eingänge
- SPDIF Eingang
- Remote Out & DSP Subout
- Auto-Sense On Funktion (BTL & Musiksignal)
- Start/Stopp fähig
- Integriertes Mess-System mit Mikrofon-Eingang
- Frei wählbare Farbeinstellung der Fernbedienung

TECHNISCHE DATEN

| TECHNISCHE DATEN | STEALTH 7.1 DSP |
|-------------------------|-------------------|
| Kanäle | 7 |
| Musikleistung an 4 Ohm | 5 x 100 W |
| Musikleistung an 2 Ohm | 2 x 180 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 259 x 142 x 50 mm |

ETON APP ZUR DSP-STEUERUNG



Apple App Store:
ETON DSP-Control



Google Playstore:
ETON DSP-Control